



Caractéristiques Osram Tube LED T8 SubstiTUBE Advanced (HF) Standard Output 7.5W 1100lm - 865 Lumière du Jour | 60cm - Équivalent 18W

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|----------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 231371 |
| EAN | 4058075818996 |
| Code Fabricant | 4058075818996 |
| Marque | Osram |
| Nom du fabricant | ST8A-0.6M 7,5W/865 230V HF |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 10 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Ancienne Etiquette énergétique | A++ |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED |
| Substitut (Watt) | 18 |
| Puissance (W) | 7.5W |
| Dimmable | Non dimmable |
| Culot | G13 |
| Rotatif | Non |
| Code Couleur | 865 Lumière du Jour |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 1100lm |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 146.7 |
| Référence Article | Tubes LED T8 |
| Type de capteur | Pas de détecteur |

Information produit

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Starter LED inclus | Non |
| Ballast Nécessaire | Oui |
| Ballast pour tubes LED | Electronique (HF - sans starter) |
| Sortie du tube LED | Standard Output |
| Matériaux | Verre |
| Gamme | Substitube |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur | 60cm |
| Longueur (mm) | 600 |
| Diamètre (mm) | 28 |

Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**