



Caractéristiques Noxion Tube LED T8 Avant (EM/Direct 230V) Standard Output 18W 1800lm - 840 Blanc Froid | 120cm - Équivalent 36W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Réf.                             | 237752  |
| EAN                              | 8719157011136   |
| Code Fabricant                   | 8719157011136   |
| Marque                           | Noxion  |
| Nom du fabricant                 | Noxion Avant LEDtube T8 Standard (EM/Direct) 1200mm 18W/840 (36W eqv.) with Starter |
| Vendu à l'unité - Carton complet | 25  |
| Lampesdirect Garantie Totale     | 5 ans   |
| Ancienne Etiquette énergétique   | A+  |
| Durée de Vie Moyenne (heure)     | 50000   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED                            |
| Substitut (Watt)                  | 36                             |
| Puissance (W)                     | 18W                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Culot                             | G13                            |
| Rotatif                           | Non                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Couleur Claire              | Blanc            |
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1800lm           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100              |
| Référence Article           | Tubes LED T8     |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                        |  |
|------------------------|--|
| Starter LED inclus     | Oui  |
| Ballast Nécessaire     | No   |
| Ballast pour tubes LED | Conventionnel (EM), Mains (AC - branchement direct 230V) |
| Sortie du tube LED     | Standard Output  |
| Matériaux              | Verre  |
| Gamme                  | Avant  |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200  |
| Diamètre (mm) | 28    |

## Pourquoi choisir LampesDirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**